

# Okayo II trådløst lydlegg

CANTEC

- helping people

**Diversitymottakere og sendere, 16 kanaler, 863-865MHz**

## Egenskaper

- Rekkevidde opp til 100 m i fritt felt
- Digitalt display med kanal (opplyst ved kanalendring)
- Trådløse lommeseendere eller håndsendere med oppladbare batterier (2 stk. AA Ni-MH)
- Fulladede batterier (4-6 timer) gir 8-10 timers brukstid.
- Fungerer også med standardbatterier (12-15 timers brukstid)
- Flere ulike mikrofonalternativer, opp til 4 mikrofoner kan benyttes simultant
- Kombinert ladestasjon for en lommeseender og en håndmikrofon.
- Ladestasjon for 2, 12, 36 eller 50 lommeseendere
- Separat lader for håndmikrofon
- Innebygde mottakere, forsterkere og antenne
- Enkel eller dobbel mottaker
- Linje ut for mating av større anlegg, innspilling m.m.
- Flere høyttalere kan benyttes sammen for å skape bedre effekt.
- Kan kompletteres med lommemottaker med hodetelefon/høreslynge eller halsslynge for høreapparatbrukere.
- Kan monteres på stativ eller på vegg ved hjelp av veggfeste (tilleggsutstyr)



## Moduloppbygget for best mulig fleksibilitet

Okayo er et moduloppbygget og kostnadseffektivt trådløst lydsystem som enkelt kan tilpasses forskjellige behov. Det kan benyttes i mange ulike sammenhenger, f.eks. guiding, på skoler, seminarer eller samlinger, produktdemonstrasjoner, foredrag, prekenes etc.

Systemet benytter 863-865 MHz-båndet, noe som gir et anlegg som er mindre følsomt for støy enn de systemene som bruker en lavere frekvens.

Finnes det høreapparatbrukere blant publikum, kan man enkelt kople til en halsslynge. Det finnes til og med en stasjonær sender for tilkoping til PA-anlegg eller lignende.

## UniVox - utviklet i samarbeid med Okayo

Bo Edin har sammen med Okayo utviklet Okayo standard lommeseendere og lommemottakere for å forbedre taleoppfattelsen for høreapparatbrukere. For å oppfylle kravene på tilgjengelighet og tilby en bra lydopplevelse også for høreapparatbrukere, bør du forsikre deg om at det er disse spesialutviklede modellene du bruker i ditt guidesystem.



## Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn  
Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr  
Tlf: 66 99 60 00  
bestilling@cantec.no  
www.cantec.no

# Okayo II trådløst lydsystem

## Tekniske data

PLL-mottakere og -sendere med frekvensområde 863-865 MHz, 16 valgbare kanaler  
Rekkevidde opp til 100 m i fritt felt

LCD-indikering	kanal, frekvens, batteristatus
Kanalvelger	set, up, down
Switching bandwidth	Maks 12 MHz
Frekvensdeviasjon	80 kHz, med nivåkontroll
Dynamikkområde	110 dB
Distorsjon	<1%
Frekvenskorrigering	<50 µS
Støyfilter	Pilotton
Frekvensgjenvinning	70 Hz - 17 KHz

### Tekniske data – Lommesender EJ-7XT (Best.nr. 1104513) /

### Håndmikrofon kondensatorkapsel EJ-701TM (Best.nr.1104521\*)

Uteffekt	10 mW
Uønsket utslipp	mindre enn 250 nW
Audioinngang (lommesender)	Mini-XLR: mikrofon in, AUX in 3,5mm
Av-/på-/nivåkontroller	mute-/sekretærfunksjon, høy/middels/lav
Strømforsyning	2 stk AA 1,2V NiMH alternativt 2 stk alkaliske AA 1,5V
Strømforbruk	Fulladdede NiMH-batterier (ladetid 4-6 timer) gir 8-10 timers brukstid Alkaliske batterier gir 12-15 timers brukstid
Vekt/størrelse lommesendere	175 g inkl. batterier/26x64x88mm
Vekt/størrelse håndmikrofon	280 g inkl. batterier/46x264mm

### Tekniske data – Diversitymottaker EJ-701DR (Best.nr. 1106000) / EJ-702DR (Best.nr. 1106010) / EJ-703DR / EJ-704DR

Audioutganger	6,3mm mikrofon ut (mixer), balansert XLR
Utnivå:	CH-ut: 80mV Mixer out: low 80mV/high 700mV
Strømforsyning	AC 100-240V/DC 12V, 1A switchat nättaggregat
Vekt	1,2kg/1,4kg/2,2kg/2,4kg
Størrelse	210x215x44mm

### Tekniske data – ladestasjoner

	Strømforsyning	Størrelse	Vekt	Ladeindikator
HDC-702 AC	100-240V/DC 5V; 1A	84x106x90 mm	220 g	Gult lys: lading pågår
HCD-707 AC	230V/DC 12V; 500mA	139x100x90 mm	160 g	Grønt lys: fulladdede batterier
HDC-712 AC	100-240V/DC 12V; 3,3A	325x305x176 mm	3,5 kg	
HDC-736 AC	100-240V/DC 12V; 7,0A	870x370x205 mm	9,6 kg	
HDC-750 AC	100-240V/DC 12V; 12,5A	626x813x180 mm	36 kg	

# Bildeoversikt



Diversitymottaker EJ-702DR



Diversitymottaker EJ-704DR



Ladestasjon  
HDC-702



Ladestasjon HDC-736



Ladestasjon HDC-750



Ladestasjon  
HDC-712



Ladestasjon  
HDC-707



EJ-501TM



LM-90C



EJ-701TM

Lommesender  
EJ-7XT



Headsetmikrofon HS-06X



Headsetmikrofon HM-50C



Headsetmikrofon HM-60C

# Cantec AS

Postadresse:

Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:

Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

[bestilling@cantec.no](mailto:bestilling@cantec.no)

[www.cantec.no](http://www.cantec.no)